

Benzinli Jeneratörler



MODEL	ANT 2500	ANT 3200	ANT 3200E	ANT 5500	ANT 5500E	8500E	8500ET
MOTOR							
Maks. Güç (BG)	6,5	7		13		16	
Hacim (ml)	196	212		389		459	
Tip	1 Silindir, 4 Zamanlı, OHV, Hava Soğutmalı Benzinli Motor						
Faz	Monofaze						Trifaze
Maks. Devir	3.000 / 3.600						
Volt Ayarı	AVR (Otomatik Voltaj Regülatörü)						
Ateşleme	CDI						
Ateşleme Tipi	İpli		Marşlı	İpli	Marşlı		Marşlı
Depo Kapasitesi (lt)	15	25					
Min. Yakıt Tüketimi (g/kwh)	313						
Makine Yağ kapasitesi (lt)	0,6	1,1					
Ses (dB)	≤66		≤69	≤72	≤74	≤78	
JENERATÖR							
Anma Frekans (HZ)	50 / 60						
Anma Voltaj (V)	120 / 240, 230 / 400						
Anma Çıkışı (W)	2.200	2.800		5.200		7.000	
Maks. Çıkış (W)	2.500	3.200		5.500		7.500	
Net Ağırlık (kg)	41	44	72	88	91	100	
Brüt Ağırlık (kg)	44	47	76	92	95	108	
Koli Ölçüsü (mm)	605x455x470			695x535x575			